

Siemens Unlock Repair – Instrukcja

Odblokowywanie za pomocą kabla:

Podłącz źródło zasilania (bateria 9V albo zasilacz)

Włącz klip (włącznik POWER)

Poczekaj aż zielona dioda zacznie mrugać

Podłącz właściwy kabel (C35 albo C55)

Naciśnij przycisk RESET i trzymaj aż zaświecą się obydwie diody.

Wciśnij na chwile przycisk z czerwoną słuchawką w telefonie.

Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis SERVICE MODE na wyświetlaczu.

Wciśnij ponownie przycisk z czerwoną słuchawką w telefonie i czekaj.

Powtarzaj krok 8 aż 2 diody zaczną mrugać na zmianę.

Odblokowywanie za pomocą kodów i update'owanie:

Podłącz klip do komputera (pamiętaj który port COM wybrałeś) i do źródła zasilania.

Otwórz oprogramowanie .

Włącz klip – zielona dioda powinna być zapalona.

Wciśnij „Info” – program wyświetli następujące dane:

Clip Info Using COM2

Wait Device On: OK

Flasher Version: 1.00

Serial Number: 000008

Zaświeci się czerwona dioda.

Wciśnij “Select File” w programie – wybierz plik o rozszerzeniu *.upd

Wciśnij „Update” – wtedy zobaczysz:

Updating Clip Using COM2

Wait Device On: OK

Flasher Version: 1.00

Serial Number: 000008

Start Flashing... OK

Authorizing... OK

Erasing... OK

Authorizing... OK

Flashing... OK

Finishing... OK

Restarting Clip... OK

Klip jest gotowy do kalkulowania kodów.

Aby wygenerować kod wciśnij „get codes”, wybierz właściwy model telefonu, wpisz IMEI oraz dodatkowe dane (w przypadku Nokii)

Wciśnij OK.

Pamiętaj że klip należy update'ować za każdym razem po włączeniu oraz po resetowaniu PC.

FAQ

1. GD55, ST%% - który kod jest kodem odblokowującym?

PIERWSZY

2. Skąd brać numery MCC/MNC (kody operatora)?

www.gsmworld.com – wybierz roaming oraz właściwą sieć

3. Dlaczego pomimo iż DCT3 kod jest poprawny telefon jest wciąż zablokowany?

Nokia DTC3 może być zablokowana na drugim poziomie. Ten klip generuje kody odblokowujące telefony jedynie na pierwszym poziomie, dla większości telefonów jest to wystarczające.

4. Co oznacza GD55: Sim mep lock failed?

Należy spróbować pierwszego kodu kilka razy, jeśli nie pomaga spróbować pozostałych wygenerowanych kodów (zacząć od piątego).